


Nastavení routeru TPLink WR840N

Jméno klienta: _____

1. Přihlášení k routeru

- Připojit UTP (internetový) kabel z PC do routeru do jednoho z výstupních portů (1-4).
- Do prohlížeče zadáme IP adresu routeru 192.168.0.1



- přihlásit jménem/ heslem **admin / admin** (nový nebo restartovaný router)

A screenshot of the router's login interface. It features two input fields: the first contains the username "admin" and the second contains a masked password represented by six dots. Below the fields is a teal "Login" button.

2. Jak zjistí IP adresu

Na webové stránce <http://ktvdukovany.cz/rsrc/uzivatelske-rozhrani.php> se přihlásíte do uživatelského prostředí. Pomocí uživatelského jména a hesla.

A screenshot of the ISPadmin login page. The page title is "ISPadmin" and the subtitle is "Přihlášení do Portálu klienta". The login form includes fields for "Uživatelské jméno:" (containing "10227002") and "Heslo:" (masked with dots). A green "Přihlásit" button is located at the bottom right. A link "Zapomněli jste heslo anebo ho ještě nemáte?" is positioned above the button.

V menu vyberete položku služby

A screenshot of the ISPadmin main menu. The menu items are "Informace", "Grafy přenosů", "Služby", "Fakturace", and "Dokumente". The "Služby" item is highlighted with a blue rectangular box. Below the menu is the heading "Aktivní služby klienta".

3. Nastavení připojení do internetu

Do nastavení adres WAN uložte následující položky:

IP adresa: 10.0.____.____
Maska podsítě: 255.255.240.0
Brána (gateway) 10.0.240.1
DNS1: 10.10.10.10
DNS2: 8.8.8.8

Poslední číslice je individuální pro každého klienta v síti.

Dukovany 10.0.245.x

Rouchovany 10.0.250.x

Horní Dubňany 10.0.254.x

Šemíkovice 10.0.255.x

The screenshot shows the WAN Settings page. On the left, the 'Network' menu is expanded, with 'WAN' selected. The main area shows the 'Connection Type' dropdown set to 'Static IP'. Below it, a red box highlights the IP configuration fields: IP Address (10.0.xxx.xxx), Subnet Mask (255.255.240.0), Gateway (10.0.240.1), Primary DNS Server (10.10.10.10), and Secondary DNS Server (8.8.8.8). A 'Detect' button is next to the Connection Type dropdown. At the bottom, a 'Save' button is highlighted with a red box.

- nyní připojte UTP kabel z modemu do routeru do vstupu WAN. Pokud nemáte druhý UTP kabel, nejprve provedte další nastavení a po dokončení přepojte kabel od PC.

4. Nastavení názvu wifi sítě

The screenshot shows the Wireless Settings page. On the left, the 'Wireless' menu is expanded, with 'Basic Settings' selected. The main area shows the 'Wireless' checkbox checked. Below it, a red box highlights the 'Wireless Network Name' field, which contains 'Nazev_site'. Other settings include Mode (11bgn mixed), Channel (Auto), Channel Width (Auto), and checkboxes for 'Enable SSID Broadcast' and 'Enable WDS'. A 'Save' button is highlighted with a red box at the bottom.

5. Heslo pro wifi síť

Zde zapište nastavené heslo wifi : _____

Quick Setup
Network
Wireless
- Basic Settings
- WPS
- Wireless Security
- Wireless MAC Filter
- Wireless Advanced
- Wireless Statistics
Guest Network
DHCP
Forwarding

Wireless Security Settings

Note: WEP security, WPA/WPA2 - Enterprise authentication and TKIP encryption are not supported. For network security, it is strongly recommended to enable wireless security and select WPA2-PSK.

Disable Wireless Security
 WPA/WPA2 - Personal(Recommended)

Authentication Type: WPA2-PSK
Encryption: AES
Wireless Password: **31380300**
Group Key Update Period: 0

6. Změna hesla pro nastavení

Pro změnu je potřeba napsat původní přihlášení admin a heslo admin.

Zde zapsat nové údaje a návod uschovat!!!

Nové uživatelské jméno (User name) : _____

Nové přihlašovací heslo (password) : _____

IPv6
System Tools
- Time Settings
- Diagnostic
- Firmware Upgrade
- Factory Defaults
- Backup & Restore
- Reboot
- Password
- System Log
- Statistics
Logout

Username and password can contain between 1 - 15 characters and may not include special characters.

Old User Name: admin
Old Password:
New User Name: novy_admin
New Password:
Confirm password:

Save Clear All

7. Security / remote Management

Volitelné nastavení pro vzdálenou správu ENECOS.

Web Management Port:

Remote Management IP Address: (Enter 255.255.255.255 for all)